

## FILAIRES / RADIO

# X64



- **64** zones radio / câblées
- **56** dispositifs radio programmables, intégrées
- **56** dispositifs radio programmables avec une extension supplémentaire
- Extension **GPRS** ou **3G** ou **4G** intégrées
- Fréquence **868 MHz** ou **916 MHz**
- Programmable via PC



CMS  
multiformat



jusqu'à 1 km

Système radio  
bidirectionnelle

Portée  
radio 1 km

Support  
vocal



Ligne BUS  
(4 fils) RS485

### Fiche Technique

### X64

ZONES CÂBLÉES INTÉGRÉES	8
DISPOSITIFS RADIO INTÉGRÉES	32 dispositifs - 4 sirènes 20 télécommandes
ZONES CÂBLÉES / RADIO	64 (pour zones câblées avec cartes sorties ou claviers)
SORTIES	2 intégrées pouvant passer à 14 (avec cartes sorties ou claviers)
CODES UTILISATEUR	64
PARTITIONS	8
GROUPES	4
CLAVIERS	8
LECTEURS DE BADGES	8
MÉMOIRE ÉVÉNEMENTS	1000
NUMÉROS DE TÉLÉPHONE	8 pour SMS et appels privés + 8 pour CMS
COMMUNICATION	GPRS / 3G / 4G
GESTION À DISTANCE - GPRS/3G/4G	via Appli (iOS - Android)
PROGRAMMATION À DISTANCE GPRS/3G/4G	via logiciel PC
PROGRAMMATION HORAIRE	8 pour chaque jour de la semaine

### AMCPlus

Appli iOS/Android



La **X64** est une centrale d'alarme hybride (zones filaires/radio) pour la protection des bâtiments. Il a support audio intégré et il est équipé de 8 zones filaires intégrée extensibles jusqu'à 64 avec carte d'extension KX-in. La centrale est équipé d'un récepteur radio intégré sur lequel il est possible de programmer 32 dispositifs radio, 20 télécommandes et 4 sirènes radio. La centrale prend en charge 64 dispositifs radio. X64 est en mesure de communiquer une ou plusieurs situations d'ALARME, CAMBRIOLAGES, SABOTAGE etc. avec différents vecteurs:

#### GPRS/3G/4G

(appel vocal, SMS, Contact ID, protocole DC09 IP pour Contact ID et SIA IP)

La centrale peut être contrôlée par l'Appli AMC Plus (iOS / Android).

La programmation peut être effectuée localement via clavier ou avec un logiciel PC via un câble USB et à distance avec Cloud.

	2G	3G	3G	3G	WIRELESS AMC 868 MHz	WIRELESS AMC 916 MHz
GSM/GPRS/EDGE	850/900/1800/1900 MHz	900/1800 MHz	850/900/1800/1900 MHz	850/900/1800/1900 MHz		
UMTS/HSDPA		900/2100 MHz	850/1900 MHz	850(800)/2100 MHz		
<b>Codes article:</b>						
<b>X64-2E8</b>	✓				✓	
<b>X64-3E8</b>		✓			✓	
<b>X64-3A8</b>			✓		✓	
<b>X64-3J9</b>				✓		✓